

PowerSync Cart 20

for iPad and iPad mini



Table of Contents

English	5
Charge your Devices	6
Charge your Mac	6
Configure your Devices	7
Status LEDs	8
View Charge Status Remotely	9
Configure the Cart to Join a Wi-Fi Network	10
Technical Specifications	11
Français	13
Rechargez vos Appareils	14
Chargez votre Mac	14
Configurez vos Périphériques	15
LED d'État	16
Voir les États de Charge à Distance	17
Configurez le Chariot de Rejoindre un Réseau Wi-Fi	18
Caractéristiques Techniques	19

English

Charge your Devices

1. Place one iPad in each slot of the PowerSync Cart, and attach the included Lightning cables
2. Unwind the power cord for the PowerSync Cart and plug it into a power outlet
3. Turn the PowerSync Cart ON

Your iPad and iPad mini devices will begin charging.

Charge your Mac

To use the courtesy outlet for powering your Mac:

1. Turn the cart power switch to OFF
2. Plug the PowerSync Cart into an available power outlet
3. Remove the “duck head” portion of your Mac’s power adapter
4. Plug the figure eight end of the provided whip in to the power adapter
5. Turn the PowerSync Cart ON

Configure your Devices

To configure multiple iPad devices, we recommend using Apple Configurator (available free on the Mac App Store). Apple Configurator works with apps from the App store, and allows you to install those apps, along with settings specific for your organization, to multiple devices simultaneously.

1. Connect your devices to the PowerSync Cart
2. Connect your PowerSync Cart to your Mac using the included USB cable
3. Launch Apple Configurator
4. In Apple Configurator, enter your settings, configure your profiles, and import your apps
5. Click “Prepare”

For additional details about Apple Configurator, download our ebook, *iOS Deployment: A guide for managing iPad, iPhone, and iPod touch in your organization* at **bretford.com/apple/deployment**.

Status LEDs

The PowerSync Cart features LED status indicators above each slot to let you know when your devices are ready:

Light	Description
Off	Device is not connected.
Amber	Device is charging. OK to disconnect.
Green	Device is fully charged. OK to disconnect.
Flashing Amber	Device is charging and connected to Apple Configurator.
Flashing Green	Device is fully charged and connected to Apple Configurator.

View Charge Status Remotely

This PowerSync Cart allows you to remotely view the status of the iOS devices connected to your cart. With the PowerSync+ app, you can:

- View which connected devices are charging and fully charged
- View summary information about each of your PowerSync+ enabled carts and stations
- Receive notifications when devices are fully charged
- Receive notifications when a device is removed during off-hours
- Receive monthly charge usage reports

Get started at powersyncplus.com.



Configure the Cart to Join a Wi-Fi Network

To configure the PowerSync Cart to join a Wi-Fi network, you'll use your iOS device's Bluetooth connection to share its Wi-Fi network information with the cart.

1. Make sure your iOS device is connected to the Wi-Fi network you want to share with your cart
2. Turn the cart power switch to OFF, then back to ON

After turning on, if you haven't already configured your cart, your cart will be discoverable via Bluetooth for one minute.

3. On your iOS device, open the Settings app, and navigate to Bluetooth
4. Choose to pair with "PowerSync+"
5. When prompted to "Share Wi-Fi Settings", tap the "Allow" button
6. Your PowerSync Cart will now join your Wi-Fi Network. Use the PowerSync+ app to link your cart to your free PowerSync+ account and complete the setup.

Technical Specifications

Model Number: HE407LL/A

Dimensions (W x D x H): 36.3" x 21.8" x 38.2"

Capacity: 20 iPad or iPad mini devices

Weight without devices: 146 lbs

Rating: 125 V, 5 A max. 60 Hz AC

Max Charge Current: 2.4 A for each device

Cord: Certified Power Supply Input Cord with IEC plug C13

Approval: USA and Canada

Assembly: Ships fully assembled

Warranty: 12 years on cart, 2 years on electrical

Français

Rechargez vos Appareils

1. Placez un iPad dans chaque fente de la PowerSync Cart, et branchez le câble de foudre inclus
2. Déroulez le cordon d'alimentation pour le PowerSync Cart et de le brancher sur une prise de courant
3. Allumer le PowerSync Cart

Vos petits appareils iPad et iPad seront commencer à charger.

Chargez votre Mac

Pour utiliser la sortie de courtoisie pour alimenter votre Mac:

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation mise hors tension
2. Branchez le PowerSync Cart dans une prise de courant disponible
3. Retirez la "tête de canard" partie de l'adaptateur d'alimentation de votre Mac
4. Branchez le chiffre huit extrémité du fouet prévue pour l'adaptateur secteur
5. Allumer le PowerSync Cart

Configurez vos Périphériques

Pour configurer plusieurs appareils iPad, nous vous recommandons d'utiliser d'Apple Configurator (disponible gratuitement sur le Mac App Store). Apple Configurator fonctionne avec les applications de l'App Store, et vous permet d'installer ces applications, avec des paramètres spécifiques pour votre organisation, à plusieurs périphériques simultanément.

1. Connectez vos appareils au PowerSync Cart
2. Connectez votre PowerSync Cart à votre Mac à l'aide du câble USB fourni
3. Lancer d'Apple Configurator
4. Dans Apple Configurator, entrez vos paramètres, configurer vos profils, et importer vos applications
5. Cliquez sur "Préparer"

Pour plus de détails sur Apple Configurator, télécharger notre ebook, *iOS Deployment: A guide for managing iPad, iPhone, and iPod touch in your organization* à **bretford.com/apple/deployment**.

LED d'État

Les caractéristiques PowerSync Cart LED indicateurs d'état-dessus de chaque fente pour vous laisser savoir quand vos appareils sont prêts:

LED	Description
Éteinte	Appareil n'est pas connecté
Orange	Appareil est en charge
Vert	Appareil est complètement chargé
Orange clignotant	Appareil est en charge et connecté à Apple Configurator
Vert clignotant	Appareil est complètement chargé et relié à Apple Configurator

Voir les États de Charge à Distance

Cette PowerSync Cart vous permet de visualiser à distance l'état des appareils iOS connectés à votre chariot. Avec la PowerSync+ app, vous pouvez:

- Voir qui relie les appareils sont en charge et à pleine charge
- Voir des informations sommaires sur chacun de vos PowerSync+ chariots et stations activées
- Recevez des alertes lorsque les appareils sont entièrement rechargés
- Recevoir des notifications quand un appareil est retiré pendant les heures creuses
- Recevoir des rapports mensuels d'utilisation de charge

Commencez à **powersyncplus.com**.



Configurez le Chariot de Rejoindre un Réseau Wi-Fi

Pour configurer le PowerSync Cart d'adhérer à un réseau Wi-Fi, vous allez utiliser la connexion Bluetooth de votre appareil iOS à partager ses informations de réseau Wi-Fi avec le chariot.

1. Assurez-vous que votre appareil iOS est connecté au réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager avec votre chariot
2. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation mise hors tension, puis allumer le PowerSync Cart

Après avoir allumé, si vous n'avez pas encore configuré votre chariot, votre chariot sera détectable via Bluetooth pendant une minute.

3. Sur votre appareil iOS, ouvrez l'application Paramètres, accédez à Bluetooth
4. Choisissez de paire avec «PowerSync+»
5. Lorsque vous êtes invité à «Partager les réglages Wi-Fi?», appuyez sur le bouton «Autoriser»
6. Votre PowerSync Cart se joindra à votre réseau Wi-Fi. Utilisez le PowerSync+ app pour terminer l'installation.

Caractéristiques Techniques

Numéro de modèle: HE407

Dimensions (L x P x H): 92.2 cm x 53.3 cm x 97.0 cm

Capacité: 20 appareils iPad ou iPad mini

Poids sans dispositifs: 66.2 kg

Note: 125 V, 5 A max. 60 Hz AC

Max Courant de charge: 2.4 A pour chaque appareil

Cordon: Cordon d'alimentation certifiée de l'entrée à la norme IEC C13 prise

Approbation: Etats-Unis et Canada

Assemblée: Livré entièrement assemblé

Garantie: 12 ans sur le chariot, 2 ans sur sur les composants électriques



031-9914

Rev 1